

部品名称	部品番号	回路番号	個数	備考
PIC	PIC18F46K22-I/PT	IC1	1	
DAC	PCM1792A	IC2	1	
OPAMP	OPA2604	IC3,4	2	
OPAMP	(OPA627AP)	IC3+,3-,4+,4-	0 (4)	(Option)
SATRI-IC	(SATRI-IC EX)	ICS3+,S3-,S4+,S4-	0 (4)	(Option)
3端子レギュレータIC	NJM2845DL1-33	IC5	1	
OPAMP	NJM4580MD	IC6	1	
3端子レギュレータIC	LM317LZ	IC7	1	
J-FET	2SJ103-BL	Tr1,3,5,7	4	
J-FET	2SK246-BL	Tr2,4,6,8	4	
トランジスタ	2SC1815	Tr9	1	For Back Light
定電流ダイオード	(E-452)	D1-4	0 (4)	4.5mA (Option)
ダイオード	SD103A	D5-8	4	
LCD	TG12864E-02A	LCD1	1	
電解コンデンサ	16V470uF(16SEPC470M, 10φ)	C1	1	
電解コンデンサ	16V220uF(16SEPC220MD, 8φ)	C2	1	
電解コンデンサ	25V47uF(ニチコンMUSE・KZ, 10φ)	C3,4	2	
電解コンデンサ	25V330uF(25SEPF330M, 10φ)	C5-8	4	
電解コンデンサ	25V100uF(ニチコンMUSE・ES, 10φ)	C9-12	4	
電解コンデンサ	25V47uF(ニチコンFG, 6.3φ)	C13	1	
積層セラミックコンデンサ	50V0.1uF(104)	C14,15,17,32,33	5	2.54mm Pitch
積層セラミックコンデンサ	50V0.1uF(104)	C26-31	6	5.08mm Pitch
積層セラミックコンデンサ	25V10uF(106)	C16,18-25	9	5.08mm Pitch
積層セラミックコンデンサ	16V47uF(476)	C34,35	2	5.08mm Pitch
チップコンデンサ	50V1000pF	C36-43	8	1608 Size For SATRI-IC-EX
チップコンデンサ	50V0.1uF	C44,45	2	2012 Size
チップコンデンサ	50V470pF	C46-49	4	1608 Size For SATRI-IC-EX
金属皮膜抵抗	10kΩ(茶黒黒赤茶)	R1,8	2	
金属皮膜抵抗	680Ω(青灰黒黒茶)	R2-5	4	
金属皮膜抵抗	120Ω(茶赤黒黒茶)	R6	1	For Back Light
金属皮膜抵抗	560Ω(緑青黒黒茶)	R7	1	For Back Light
金属皮膜抵抗	3kΩ(橙黒黒茶茶)	R9-12	4	
金属皮膜抵抗	240Ω(赤黄黒黒茶)	R13	1	
金属皮膜抵抗	200Ω(赤黒黒黒茶)	R14	1	
集合抵抗	8連47kΩ(473)	R15	1	
可変抵抗	3006P 10kΩ(103)	VR1-3	3	
可変抵抗	3006P 500Ω(501)	VR4	1	
ロータリーエンコーダ	RE160F-40E3-(L)A-24P	RE1	1	
タクトスイッチ	緑	SW1	1	Mode
タクトスイッチ	黒	SW2	1	Cancel
タクトスイッチ	黒	SW3	1	Enter
タクトスイッチ	黒	SW4	1	Mute
ピンヘッド	1×4	CN1,3	2	
ピンヘッド	1×6	CN2,9	2	
ピンヘッド	2×4	CN4,6,8	3	
ピンヘッド	2×2	CN5	1	
ピンヘッド	2×3	CN7	1	
ジャンパピン	1×3	JP1-9	9	
積層セラミックコンデンサ	50V100pF(102)	C50-53	4	
金属皮膜抵抗	47kΩ(黄紫黒赤茶)	R16-19	4	